

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品:PAC15

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR2L-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-32(250V,32A:410A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
30A	CR2L-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-40(250V,40A:600A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
45A	CR2L-75(250V,70A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-63(250V,63A:1680A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
350GH-63(350V,63A:2220A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機	
60A	CR2L-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC090-1(550V,90A:11500A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-80(250V,80A:2800A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
350GH-80(350V,80A:3540A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機	
80A	CR2L-125(250V,125A:6500A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-125(250V,125A:6700A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-125(350V,125A:6950A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
100A	CR2L-140(250V,140A:7000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-150(500V,100A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-160(250V,160A:9000A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-160(350V,160A:10950A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機