

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品: PAC35Z 電源電圧: 200V~240V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR2L-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-32(250V,32A:410A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-32(250V,32A:720A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
30A	CR2L-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-40(250V,40A:600A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-40(250V,40A:1150A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
45A	CR2L-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-63(250V,63A:1680A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
350GH-63(250V,63A:2220A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機	
60A	CR2L-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-80(250V,80A:2800A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
350GH-80(250V,80A:3540A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機	
90A	CR2L-125(250V,125A:6500A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-125(250V,125A:6700A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-125(250V,125A:6950A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
135A	CR2L-200(250V,200A:17000A ² S/100kA,250V)	—	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-200(250V,200A:15000A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-200(250V,200A:15740A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機

対象製品: PAC35Z 電源電圧: 380V~440V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR6L-30(600V,30A:350A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-30S-F(500V,30A:440A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
30A	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-40S-F(500V,40A:860A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
45A	CR6L-75(600V,75A:3000A ² S/100kA,600V)	CMS-5	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,550V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-60S-F(500V,60A:1800A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
60A	CR6L-75(600V,75A:3000A ² S/100kA,600V)	CMS-5	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-80S-F(500V,80A:3600A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
90A	CR6L-150(600V,150A:18000A ² S/100kA,600V)	CMS-5	富士電機
	BLC120-1(550V,120A:33000A ² S/100kA,550V)	AFa200(ベース)Pa200(キャップ)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
500GA-120S-F(500V,120A:8200A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機	
135A	CR6L-200(600V,200A:30000A ² S/100kA,600V)	—	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
500GB-200S-F(500V,200A:31000A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機	