

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品:PAC11

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR2L-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-32(250V,32A:410A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
30A	CR2L-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-40(250V,40A:600A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
45A	CR2L-75(250V,70A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-63(250V,63A:1680A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-63(250V,63A:2220A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
60A	CR2L-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC090-1(550V,90A:11500A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-80(250V,80A:2800A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-80(250V,80A:3540A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品: PAC35P,C 電源電圧: 200V~240V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR2L-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-32(250V,32A:410A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-32(250V,32A:720A ² S/100kA,250V)	HT4018	日之出電機
30A	CR2L-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-40(250V,40A:600A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-40(250V,40A:1150A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
45A	CR2L-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-63(250V,63A:1680A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-63(250V,63A:2220A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
60A	CR2L-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC090-1(550V,90A:11500A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-80(250V,80A:2800A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-80(250V,80A:3540A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
90A	CR2L-125(250V,125A:6500A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-125(250V,125A:6700A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-125(250V,125A:6950A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
135A	CR2L-175(250V,175A:13000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-200(250V,200A:15000A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-200(250V,200A:15740A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機

対象製品: PAC35P,C 電源電圧: 380V~440V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR6L-30(600V,30A:350A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-30S-F(500V,30A:440A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
30A	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-40S-F(500V,40A:860A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
45A	CR6L-75(600V,75A:3000A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,550V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-60S-F(500V,60A:1800A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
60A	CR6L-100(600V,100A:7000A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	BLC090-1(550V,90A:11500A ² S/100kA,550V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-80S-F(500V,80A:3600A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
90A	CR6L-150(600V,150A:18000A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	BLC120-1(550V,120A:33000A ² S/100kA,550V)	AFa200(ベース)Pa200(キャップ)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-120S-F(500V,120A:8200A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機
135A	CR6L-200(600V,200A:30000A ² S/100kA,600V)	—	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GB-200S-F(500V,200A:31000A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品: PAC35Z 電源電圧: 200V~240V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR2L-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-30(250V,30A:350A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-32(250V,32A:410A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-32(250V,32A:720A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
30A	CR2L-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-50(250V,50A:850A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-40(250V,40A:600A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-40(250V,40A:1150A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
45A	CR2L-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-75(250V,75A:2300A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-63(250V,63A:1680A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-63(250V,63A:2220A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
60A	CR2L-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CR2LS-100(250V,100A:4000A ² S/100kA,250V)	CM-1A(3連装)	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-80(250V,80A:2800A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-80(250V,80A:3540A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
90A	CR2L-125(250V,125A:6500A ² S/100kA,250V)	CM-2A(3連装)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-125(250V,125A:6700A ² S/100kA,250V)	HT4017	日之出電機
	350GH-125(250V,125A:6950A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
135A	CR2L-200(250V,200A:17000A ² S/100kA,250V)	—	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	250GH-200(250V,200A:15000A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機
	350GH-200(250V,200A:15740A ² S/100kA,250V)	—	日之出電機

対象製品: PAC35Z 電源電圧: 380V~440V AC

電流容量	適合ヒューズ ()内は定格	適合ヒューズホルダー	メーカー
20A	CR6L-30(600V,30A:350A ² S/100kA,600V)	CMS-4	富士電機
	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-30S-F(500V,30A:440A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
30A	CS5F-40(500V,40A:1000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-40S-F(500V,40A:860A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
45A	CR6L-75(600V,75A:3000A ² S/100kA,600V)	CMS-5	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,550V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-75(500V,75A:3500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-60S-F(500V,60A:1800A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
60A	CR6L-75(600V,75A:3000A ² S/100kA,600V)	CMS-5	富士電機
	BLC075-1(550V,75A:5000A ² S/100kA,420V)	AFa100(ベース)Pa100(キャップ)	富士電機
	CS5F-100(500V,100A:5000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-80S-F(500V,80A:3600A ² S/100kA,600V)	T-60	日之出電機
90A	CR6L-150(600V,150A:18000A ² S/100kA,600V) (QSF008、QSF01)	CMS-5	富士電機
	BLC120-1(550V,120A:33000A ² S/100kA,550V)	AFa200(ベース)Pa200(キャップ)	富士電機
	CS5F-150(500V,150A:10000A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GA-120S-F(500V,120A:8200A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機
135A	CR6L-200(600V,200A:30000A ² S/100kA,600V)	—	富士電機
	CS5F-200(500V,200A:18500A ² S/200kA,500V)	—	富士電機
	500GB-200S-F(500V,200A:31000A ² S/100kA,600V)	—	日之出電機

PAC11

20A30A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)
PK25F-80	三社電機	1400
PK25FG80	三社電機	2870
PDT308	日本インター	1800
PAT308AC	日本インター	1800
SKKT27/08E	セミクロン	1500

PAC11

45A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)
PK55F-80	三社電機	12800
PDT608	日本インター	7200
SKKT57/08E	セミクロン	11000

PAC11

60A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)
PK90F-80	三社電機	22000
PDT1008	日本インター	20000
PAT1008AC	日本インター	20000
SKKT92/08E	セミクロン	20000

PAC35P35C 20A30A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PD25F80	三社電機	1400	200-240V
PDH308	日本インター	1800	200-240V
SKKH27/08E	セミクロン	1500	20A 200-240V
SKKH42/08E	セミクロン	5000	30A 200-240V
PD25F120	三社電機	1400	380-440V
PDH3012	日本インター	1800	380-440V
SKKH27/12E	セミクロン	1500	20A 380-440V
SKKH42/12E	セミクロン	5000	30A 380-440V

PAC35P35C 45A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PD55F80	三社電機	12800	200-240V
PDH608	日本インター	7200	200-240V
SKKH57/08E	セミクロン	11000	200-240V
PD55F120	三社電機	12800	380-440V
PDH6012	日本インター	7200	380-440V
SKKH57/12E	セミクロン	11000	380-440V

PAC35P35C 60A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PD90F80	三社電機	22000	200-240V
PDH1008	日本インター	20000	200-240V
SKKH92/08E	セミクロン	20000	200-240V
PD90F120	三社電機	22000	380-440V
PDH10012	日本インター	20000	380-440V
SKKH92/12E	セミクロン	20000	380-440V

PAC35P35C 90A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PD130F80	三社電機	80000	200-240V
PDH1518	日本インター	51200	200-240V
SKKH162/08E	セミクロン	180000	200-240V
SKKH132/08E	セミクロン	110000	200-240V
PD130F120	三社電機	80000	380-440V
PDH15116	日本インター	51200	380-440V
SKKH162/12E	セミクロン	180000	380-440V
SKKH132/12E	セミクロン	110000	380-440V

PAC35P35C 135A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PD130F80	三社電機	80000	200-240V
PDH1518	日本インター	51200	200-240V
SKKH162/08E	セミクロン	180000	200-240V
PD130F120	三社電機	80000	380-440V
PDH15116	日本インター	51200	380-440V
SKKH162/12E	セミクロン	180000	380-440V

PAC35Z 20A30A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PK25F80	三社電機	1400	20A/30A 200-240V
PDT308	日本インター	1800	20A/30A 200-240V
PAT308AC	日本インター	1800	20A/30A 200-240V
SKKT27/08E	セミクロン	1500	20A 200-240V
SKKT42/08E	セミクロン	5000	30A 200-240V
PK25F120	三社電機	1400	20A/30A 380-440V
PDT3012	日本インター	1800	20A/30A 380-440V
SKKT27/12E	セミクロン	1500	20A 380-440V
SKKT42/12E	セミクロン	5000	30A 380-440V

PAC35Z 45A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PK55F80	三社電機	12800	200-240V
PDT608	日本インター	7200	200-240V
SKKT57/08E	セミクロン	11000	200-240V
PK55F120	三社電機	12800	380-440V
PDT6012	日本インター	7200	380-440V
SKKT57/12E	セミクロン	11000	380-440V

PAC35Z 60A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PK55F80	三社電機	12800	200-240V
PDT608	日本インター	7200	200-240V
SKKT92/08E	セミクロン	20000	200-240V
PK55F120	三社電機	12800	380-440V
PDT6012	日本インター	7200	380-440V
SKKT92/12E	セミクロン	20000	380-440V

PAC35Z 90A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PK130F80	三社電機	80000	200-240V
PDT1518	日本インター	51200	200-240V
SKKT162/08E	セミクロン	180000	200-240V
PK130F120	三社電機	80000	380-440V
PDT15116	日本インター	51200	380-440V
SKKT162/12E	セミクロン	180000	380-440V

PAC35Z 135A

SCR素子	メーカー	I ² T(A ² s)	
PK130F80	三社電機	80000	200-240V
PDT1518	日本インター	51200	200-240V
SKKT162/08E	セミクロン	180000	200-240V
PK130F120	三社電機	80000	380-440V
PDT15116	日本インター	51200	380-440V
SKKT162/12E	セミクロン	180000	380-440V