

電力調整器用速断ヒューズ選定資料

対象製品：PAC11

電流容量	適合ヒューズ	シマデン型式	$I^2 t$	定格電圧	定格電流	ヒューズホルダー	シマデン型式	メーカー
20A	CR2L-30	—	350	AC250V	30A	CM-2A(3連装)	—	富士電機
	CR2LS-30	—	350	AC250V	30A	CM-1A(3連装)	—	富士電機
	CR6L-30	QSF045	350	AC600V	30A	CMS-4	—	富士電機
	350GH-032	QSF023	720	AC350V	32A	HT4017	QSH002	日ノ出電機
	660GH-032	QSF015	920	AC660V	32A	HT6017	—	日ノ出電機
	CS5F-40	QSF038	1000	AC500V	40A	—	—	富士電機
30A	CR2L-50	—	850	AC250V	50A	CM-2A(3連装)	—	富士電機
	CR2LS-50	—	850	AC250V	50A	CM-1A(3連装)	—	富士電機
	350GH-040	QSF025	1140	AC350V	40A	HT4017	QSH002	日ノ出電機
	CS5F-40	QSF038	1000	AC500V	40A	—	—	富士電機
45A	CR2L-75	—	2300	AC250V	75A	CM-2A(3連装)	—	富士電機
	CR2LS-75	—	2300	AC250V	75A	CM-1A(3連装)	—	富士電機
	CR6L-75	—	3000	AC600V	75A	CMS-5	QSH003	富士電機
	350GH-063	—	2220	AC350V	63A	HT4017	QSH002	日ノ出電機
	660GH-063	QSF016	3910	AC660V	63A	HT6017	—	日ノ出電機
	CS5F-75	QSF039	3500	AC500V	75A	—	—	富士電機
60A	CR2L-100	—	4000	AC250V	100A	CM-2A(3連装)	—	富士電機
	CR2LS-100	—	4000	AC250V	100A	CM-1A(3連装)	—	富士電機
	CR6L-100	—	7000	AC600V	100A	CMS-5	QSH003	富士電機
	350GH-080	QSF036	3540	AC350V	80A	HT4017	QSH002	日ノ出電機
	350GH-100	QSF007	5220	AC350V	100A	HT4017	QSH002	日ノ出電機
	660GH-080	QSF050	5310	AC660V	80A	HT6017	—	日ノ出電機
	660GH-100	QSF010	8790	AC660V	100A	HT6017	—	日ノ出電機
	CS5F-100	QSF040	5000	AC500V	100A	—	—	富士電機